

# RPR1-3000

## УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

- Напряжение: 380В ±15%
- Диапазон мощностей: от 5,5 до 500 кВт
- Управление по трем фазам
- Встроенного шунтирующего контактора нет, внешний обязателен
- При включении шунтирующего контактора функции защиты сохраняются
- Пуск увеличением напряжения, пуск с ограничением тока, пуск с плавным нарастанием тока, ударный пуск и сочетания этих вариантов
- Задержка пуска после получения команды на пуск, задержка повторного пуска после отключения по перегреву
- Автоматический перезапуск при случайных отключениях по ошибке
- Работа при температурах до +40°C без снижения мощности, и до +60°C со снижением
- Аналоговый выход 0-20 мА, сигнал которого пропорционален току двигателя
- Пульт управления с цифровой индикацией
- Память 9 последних отключений
- Комплексная защита двигателя
- Сигнал немедленного снятия напряжения
- Охлаждение: конвекционное (меньше шум, меньше попадание пыли внутрь)
- Исполнение IP20, по заказу – до IP40

